

PUXING PX-2R

Цена: 11000 ТЕНГЕ



НОВИНКА!!! Мини - радиостанция **PUXING PX-2R**. Идеально подходит для рыбалки и охоты, лыжного спорта, страйкбола, охраны и других целей где необходима радиосвязь. Диапазон частот на прием/передачу 446.000-446.100МГц (

PMR

), 433.075-434.775МГц (

LPD

), 462.5625-462.7125/467.5625-467.7125МГц (

FRS

),

400-470МГц

, диапазон частот на прием

136-174МГц

. Стыкуется со всеми радиостанциями LPD, PMR, FRS диапазонов. Литиевая аккумуляторная батарея - 1100 мАч (как на Nokia), зарядка подходит от телефона фирмы Nokia, с тонким штекером. Также есть возможность заряжать от USB порта. Функция активации от голоса VOX, репитерный разнос частоты, 128 каналов, сканирование по памяти и по частоте, подписывание каналов памяти буквами, регулируемый шумоподаватель, таймер ограничения передачи, два уровня мощности 0,5 Вт и 2Вт, субтона на прием и передачу, встроенный FM - радиоприемник 88-108 МГц.

Основные функции

- 1) Сканирование по всем каналам и приоритетное сканирование
- 2) Типы сканирования: обнаружение несущей, время и поиск

- 3) Блокировка занятого канала: по несущей/QT/DQT
- 4) Чувствительность VOX :0-9 уровней регулировки
- 5) Выходная мощность 0.5 Вт и 2 Вт
- 6) Уровни срабатывания системы шумоподавления: 0-9
- 7) Контроль подсветки: вкл/выкл/автоматический
- 8) Звуковой сигнал нажатия кнопки: вкл/выкл
- 9) Блокировка клавиатуры: ручная/автоматическая
- 10) Таймер ограничения времени работы на передачу (TOT): выключен, 0 – 420 сек
- 11) Установка кодировки CTCSS или DCS только на прием, только на передачу, на прием и на передачу, 50 CTCSS и 104 DCS кодов.
- 12) Программирование LED/экстренный вызов
- 13) Регулятор громкости, совмещенный с выключателем питания и валкодером (вращающимся переключателем каналов)
- 14) Программирование с ПК и сохранение каналов
- 15) Зарядка через стандартный USB кабель или сеть 220V
- 16) Литиевый аккумулятор 3.7 В совместимый с аккумуляторами мобильных телефонов Nokia
- 17) Сверхкомпактные размеры 84*48*25 см
- 18) Индикатор уровня заряда батареи
- 19) Встроенный цифровой приемник FM радиостанций 88-108МГц
- 20) Частотная модуляция: Узкая или Широкая
- 21) Функция сохранения заряда батареи
- 22) Редактирование названий каналов
- 23) Выходная мощность: два уровня
- 24) Разнос частот для работы через репитеры
- 25) Шаг частот :12.5k/25k/6.25k
- 26) Канальный или частотный режим
- 27) Реверс приемной и передающей частот

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон частот прием/передача: 433.075-434.775МГц (69 каналов),
446.000-446.100МГц (8 каналов), 462.5625-462.7125/467.5625-467.7125МГц (14 каналов),
400-470МГц, прием: 136-174МГц

Диапазон температур	-20° ~+50°
Рабочие режимы	Симплексный или полудуплексный
Размеры	84мм x 48мм x 25мм (без антенны)
Вес	130 г (включая батарею)
Сопротивление антенны	50 Ω

ПЕРЕДАТЧИК

Стабильность частоты	±2.5PPM
Выходная мощность	0,5 и 2 Вт
Максимальная девиация	≤5KHz
Звуковые искажения	≤3%

PUXING PX-2R

Автор: Administrator
26.09.2012 00:17

Диапазон модуляции	+3dB~-3dB
Мощность по соседнему каналу	≥ 70 dB
Паразитное излучение	≤ 7.5 uW
Занимаемая полоса частот	≤ 16 KHz

ПРИЕМНИК

Чувствительность	< 0.2 uv
Звуковые искажения	$\leq 3\%$
Диапазон звукового сигнала	+2dB~-10dB
Подавление зеркального канала	≥ -8 dB
Избирательность по соседнему каналу	≥ 60 dB
Интермодуляция	≥ 65 dB

Комплект поставки:



- радиостанция
- антенна
- аккумулятор
- USB-кабель
- адаптер-зарядное устройство
- гарнитура
- [инструкция](#) на русском и английском языках
- клипса для пояса
- ремешок для переноски

Гарантия один год

Радиостанция имеет сертификат соответствия Республики Казахстан