

Как сэкономить не только деньги, но и нервы.

Сам текст нельзя считать четким действием к руководству. Скорее он рассчитан на то, что бы просто упорядочить свои мысли и действия в момент покупки и подойти к этому более грамотно.

Первым делом определитесь, что нужно приобрести и какую сумму на это приобретение Вы готовы потратить. Это сузит круг поисков среди предложений до конкретных объявлений о продаже. Стремление потратить деньги на аппаратуру, без четких требований может привести к тому, что деньги будут потрачены, а чуть позже выяснится, что покупка себя не оправдала. Соберите максимум информации об аппаратах, которые попадают в диапазон из всех предложений.

В Интернете можно найти не только технические характеристики, но и отзывы тех, кто такими аппаратами пользовался.

Анализ отзывов часто бывает даже более полезным, чем сухие технические данные, заодно сможете узнать какие разъемы/аккумуляторы/аксессуары могут быть использованы с этими устройствами. За одно поищите руководство по эксплуатации на русском языке. Это может помочь, если такого руководства не будет в комплекте. После этого следует принять решение о том, какое из предложений более привлекательное для Вас. Позвоните (свяжитесь любым другим доступным способом, указанным в объявлении), уточните, не продано ли устройство, правильно ли указана его цена и комплектность, договоритесь с продавцом о встрече в удобное для обоих время.

Обычно продавец определяет, где ему лучше встретиться, т.к. покупателей (потенциальных) может быть несколько, и он просто не в состоянии будет ездить и встречаться со всеми. В идеале место встречи должно обладать несколькими важными для покупателя свойствами. Первое, что бы я рекомендовал – светлое и спокойное место, где Вы сможете неспеша осмотреть товар, проверить его в действии, рассчитаться без привлечения лишнего внимания окружающих. Одним из удобных мест для совершения сделки можно считать личный автомобиль в дневное время. Хорошо будет, если при Вас будет подобное устройство, с действием которого Вы сможете сравнить приобретаемый аппарат, но об этом позже.

При встрече постарайтесь сначала отдать инициативу в руки продавца. Пусть он все распакует, продемонстрирует упаковку (если она есть), комплектацию, покажет устройство в действии. Не лишним будет уточнить, что цена на устройство не изменилась. Если все прошло нормально, Вы увидели то, что и ожидали возьмите устройство в руки что бы осмотреть его. Обычно именно после личного осмотра

принимается решение о том, состоится сделка или нет.

Первым делом осмотрите аппарат. Его работу можно проверить позже. Посмотрите, как к нему относились. Есть ли царапины на дисплее, есть ли следы на основании, на которое его ставят. Осмотрите обязательно нижнюю часть радиостанции, на чем она стоит – грязь, сильные повреждения – тоже минус. Осмотрите кнопки и надписи на них и на корпусе. Оцените, насколько много им пользовались. Радиостанции известных брендов могут работать очень долго при активном использовании, малоизвестные бренды менее надежны. Снимите сами или попросите продавца снять крышку аккумуляторного отсека. Если аккумулятор родной – на нем будет фирменный значок. Средний срок службы аккумулятора зависит от того какой он разновидности, при условии, что использовали родное зарядное устройство. Если он литиевый (Li-Io, LiPo) или Никельметалл-Гидридный (Ni-MH) то, через два-три года эксплуатации его нужно будет заменить. Прикиньте, сколько будет стоить его заменить, не превысит ли это стоимость нового аппарата? В идеале – если аккумуляторы стандартные, AA или AAA, их замена не представляет трудностей, а емкость аккумуляторов в последнее время значительно выросла, что одновременно, при замене, продлит работу радиостанции от одного комплекта. Осмотрите место под аккумулятор, оно должно быть чистым, без следов подтекания батареи. Если такие следы есть – химикаты могли проникнуть внутрь и попасть на плату, что может привести к выходу радиостанции из строя. Аккумуляторная батарея или крышка должна садиться без особых усилий, но плотно, так что бы сама она не выпадала. Обратите внимание на крепежные элементы и винты, точнее на их шлицы. По следам на них можно сделать вывод – разбирался аппарат или нет. Если разбирался – к покупке стоит отнестись очень осторожно. Можете уточнить с какой целью он разбирался, но большого значения это уже не имеет.

Включите аппарат или попросите сделать это владельца. Проверьте все органы управления в виде регуляторов в действии. Если есть возможность отключить шумоподаватель – сделайте это, в динамике должен появиться ровный шум (в режиме FM). Громкость должна регулироваться без срывов и шорохов. Замена регулятора может принести немало хлопот, а использование не совсем исправным аппаратом принесет только огорчение. Понажимайте не все кнопки. Почувствуйте их тактильно. Все они должны нажиматься одинаково, все нажатия должны фиксироваться каким-либо действием радиостанции, например, звуковым сигналом или отметками на дисплее. Если у аппарата есть возможность приема радиовещательных станций (например, в диапазоне FM) – обязательно настройтесь на нее, не забыв проконтролировать режим приема, он должен быть установлен, как WFM – прием с широкой полосой (это относится к сканирующим приемникам, имеющим такую возможность). Послушайте качество приема и воспроизведения через встроенный динамик. Обратите внимание на посторонние шумы и хрипы. Настройте аппарат на частоту приема, где все время присутствует постоянный сигнал в рабочем диапазоне. В LPD-диапазоне можно для этого использовать пару частот, где идет служебный транковый сигнал с постоянным уровнем (433.125, 433,500). Послушайте, с каким качеством идет прием, каковы показания индикатора уровня сигнала (у радиостанций,

где такой индикатор есть). Для сравнения можете включить свой аппарат на ту же частоту, сравнить как показания индикатора, так и качество приема на слух.

Пришло время проверить радиостанцию на прием. Попросите настроить радиостанцию на частоту, где идет активный радиообмен, например - репитер. Попробуйте в него зайти, попросите оценку качества сигнала. Если репитер не открывается, а принесенная с собой радиостанция позволяет это сделать и является сравнимой с приобретаемой по мощности – возможно что-то не в порядке с антенной или выходным каскадом. Попробуйте выйти на связь несколько раз – возможно виной тому неудачное расположение. Если связи нет – откажитесь от приобретения, ремонт станции может превысить ее стоимость. Отговорка о разряженных аккумуляторах приниматься не должна – человек готовился продавать станцию и вполне смог предусмотреть, что аккумуляторы должны быть заряжены.

Если все нормально – можно упаковывать, смело отдавать оговоренную заранее сумму радоваться приобретению – вероятность, что Вам продали нечто неисправное сведена практически к нулю. Всю проверку можно значительно упростить или почти исключить, если обговорить отказ от приобретения и возврат денег на непродолжительный срок, например - 1 день, обменявшись телефонами. Т.е. Вы осматриваете аппарат, отдаете деньги и договариваетесь, что если с аппаратом все нормально и звонков от Вас не поступало, скажем в течение следующего дня – сделка состоялась. Если будут обнаружены скрытые дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации радиостанции, и они не были обговорены изначально и не появились в следствии неправильной эксплуатации, Вы имеете право вернуть радиостанцию и забрать деньги назад. Иногда так поступают с аппаратурой, которую непосредственно на месте проверить нельзя. В целом тут необходимо четко представлять, как будет произведен возврат. При этом придется рассчитывать на определенное доверие к продавцу.

Надеюсь, что изложенный материал кому-то окажется полезным, поможет сэкономить на покупке и не разочароваться в ней спустя короткий срок. Все обсуждения и дополнения Вы можете изложить в комментариях, они с радостью принимаются, возможно этот текст будет редактироваться.

Многие предпочитают покупать радиоаппаратуру для своего хобби новую, в фирмах. У такой

Из плюсов - гарантия, уверенность, что аппаратурой никто не пользовался, она не вскрывалась.
Если есть интерес приобрести связную аппаратуру с рук и бывшую в употреблении, имеется не