Автор: Administrator
25.08.2010 02:35

Рация Kenwood TK-3107

Радиостанция Kenwood TK-3107 является одной из самых популярных бюджетных моделе

Модель Kenwood TK-3107 сочетает в себе высокое качество и надежность, функциональнос

Радиостанция Kenwood TK-3107 соответствует требованиям военных стандартов MIL-STD-8

Комплект поставки:

	наименование	**кол-во**
радиостанция	TK-3107	1 шт.
антенна	KRA-27	1 шт.
аккумулятор	KNB-15A (1100мАч)	1 шт.
сетевое зарядное устройство	KSC-15	1 шт.
клипса	KBH-7	1 шт.
гарнитура		0
авто. зарядное устройство		0
инструкция пользователя		1 шт.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- Портативная радиостанция УКВ диапазона (UHF FM)
- 16 каналов
- Выходная мощность 5 Вт
- Программирование с помощью PC
- Программируемые CTCSS/DCS
- Сигнализация о разряде аккумулятора

Технические характеристики:

Частотный диапазон	430-480 МГц
Количество каналов	16
Ширина канала	Широкий: 25 кГц Узкий: 12.5 кГц
Шаг частотной сетки	25 кГц , 12.5 кГц , 5 кГц , 6.25 кГц

Напряжение питания	7.2 V DC ± 20%
Время работы	Цикл (пр./пер./ож.): 3-3-40 часов
Тип модуляции	FM
Диапазон рабочих температур	От -30 °C до + 60 °C
Сопротивление антенны	50 Ом
Стабильность частоты	± 2.5 ppm (от -30 °C до + 60 °C)
Шаг синтезатора	5.0 кГц/6.25 кГц
Габариты(WxHxD)	Только радио с аккумулятором: 58 x 125 x 35 мм
Вес (net)	395 г

Параметры приёмника:

Чувствительность – EIA 12 dB SINAD	0.22 µV при 25 кГц 0.25 µV при 12.5 кГц
Селективность	70 dB при 25 кГц 62 dB при 12.5 кГц
Интермодуляция	65 dB
Избирательность	70 dB
Мощность аудио выхода	500 мВт с менее чем 10% искажением
Супергетеродин с двойным преобразованием частот	да

Параметры передатчика:

Выходная мощность	5 Вт
Тип излучения	F3E
Ширина модуляции	± 5.0 кГц при 25 кГц ± 2.5 кГц при 12.5 кГц
Внеполосные излучения (EIA)	-36 dBm ≤ 1 ГГц -30 dBm > 1 ГГц
FM-шум (EIA)	45 dB при 25 кГц 40 dB при 12.5 кГц
Искажения	Менее чем 5%
Сопротивление микрофона	2000 Ом

Правильное названия модели: Kenwood TK-3107
Другие варианты написания: Kenwood TK 3107, Kenwood TK3107, Kenwood 3107